Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Gabinete de distribución DH-LPD-3-30KW (multifunción)

1、 Rango de aplicación:

Esta especificación se aplica a productos de gabinetes de distribución de energía inteligentes que utilizan tarjetas multifunción.

2、 parámetros específicos

Metodo de instalacion	fijo en la pantalla, montado en la pared, ambiente interior
Modo de control manual	Inicio y parada del cuerpo de la pantalla con una tecla, inicio y parada con una tecla del aire acondicionado (opcional)
Partido de control automático	Software de estudio informático
Módulo de control	Tarjeta multifunción
Método de cableado de entrada	Nacional trifásico 5 hilos
Tensión de entrada (V)	trifásico 380V
Frecuencia de entrada (HZ)	50/60Hz
Modo de cableado de salida	Monofásico, salida 3 hilos, L, N, PE
Número de canales de salida	9 canales
Tensión de salida (V)	CA 220 V
Potencia de salida única (KW)	3.5KW (MAX) para cada canal, que debe conectarse al pantalla de visualización
Sensor	Sensor de temperatura, sensor de humo (opcional)
cable de acceso	4*16mm²+6mm²,alambre de cobre estándar nacional (referencia)
cable saliente	3*2,5mm²,alambre de cobre estándar, 9 grupos (referencia)
Protección contra rayos	Protección contra rayos clase C DZ47Y-40/4P-385 (opcional)
Clasificación del IP	IP43
Estándar ejecutivo	GB/T7251.12-2013
Temperatura de trabajo	- 10---40

(°C)	
Humedad de trabajo (%)	10---90
Peso	20KG
Dimensiones (alto*ancho*espesor)	650mm*500mm*200mm

3、informe de inspección

Apariencia	Sin cicatrices obvias en apariencia, color uniforme. Las señales y placas de identificación están completas y correctas, y las instalaciones eléctricas el diseño es razonable Espacio libre para instalación eléctrica≧10mm Prueba de encendido más de 5 veces, la acción cumple con el diseño requisitos
Medición de resistencia de aislamiento	A+B+C+NG≧5MΩ A+B+CN≧5MΩ B≧5MΩ、antes de Cristo≧5MΩ、California≧5MΩ
Prueba de rigidez dieléctrica	Aplique voltaje de 2500 V, 50 HZ entre el circuito principal, no avería o parpadeo; Aplique voltaje de 2500 V, 50 HZ entre el circuito principal y el Tierra, sin averías ni parpadeos.; Aplique voltaje de 2500 V, 50 HZ entre circuitos auxiliares, no avería o parpadeo;
Medidas de protección y circuito de protección	Marco a tierra≤0.1Ω Puerta del instrumento a tierra≤0.1Ω Placa de montaje de circuito a tierra≤0.1Ω
Prueba de carga	manual 4KW por canal
prueba automática	Prueba de software de estado automático



338580 da hua 2023-08-31