DCNM-LPP-PE Perpetua Premium de participante
DICENTIS



- Licencia perpetua por participante
- Paquete de características Premium para votaciones, interpretación y mucho más
- Preparación y gestión de reuniones sencillas y eficaces
- Incluye un acuerdo de mantenimiento de software durante un año

DCNM-LPP-PE es una licencia perpetua por participante que permite acceder al paquete de características Premium.
Contiene características para activar las funciones de votación e interpretación, así como distintas opciones de identificación.
El gestor de reuniones puede preparar y gestionar reuniones de forma fácil y eficaz utilizando el potente paquete de software DICENTIS.
Es posible extender el número máximo de participantes que se pueden unir a una reunión pidiendo solicitando licencias adicionales.
Este software se suministra con un acuerdo de mantenimiento de software de un año.

Funciones

Participantes
En las unidades de debate, los participantes disfrutan de las características siguientes:

- Pueden registrar su asistencia mediante una identificación.
- Verán su idioma de auriculares preferido seleccionado automáticamente al iniciar sesión.
- Tendrán su idioma de interfaz de usuario seleccionado al iniciar la sesión.
- Pueden emitir peticiones de palabra si tienen derecho para hablar.
- Pueden participar en rondas de votación si tienen derechos de votación.
- Pueden omitir la cola si tienen derechos de VIP.
- Pueden emitir una llamada con prioridad, p. ej., al presidente, si tienen derechos de prioridad.

Administrador de reuniones preparando la reunión.
Para preparar reuniones, el administrador de reuniones puede:

- Crear perfiles con un idioma preferido de interfaz de usuario y auriculares.
- Preparar reuniones con:
  - Agenda
  - Modo de Identificación
  - Ajustes de quórum
  - Referencias a documentos almacenados en sistemas de gestión de documentos (DMS)
- Asignar participantes a reuniones con:
  - Debate, votación y derechos de prioridad
  - Votación ponderada y derechos de votación regulares
  - Asientos preferidos
- Preparación de listas de peticiones para los puntos de la agenda
- Establezca el modo de debate para cada elemento de la agenda. Se admiten los modos de debate siguientes:
  - Abierto automático
  - Abierto manual
  - Respuesta
  - Primero en entrar, primero en salir
  - Activación por voz
  - Es posible abrir hasta 25 micrófonos a la vez.
  - Puede haber hasta 200 participantes en la cola.

  - Puede haber hasta 200 participantes en la cola de respuestas.
  - Es posible apagar el micrófono automáticamente tras 30 segundos de silencio.
  - Configuración del tiempo de palabra por turno de palabra para distribuir por igual el tiempo de palabra y mejorar la eficacia de la reunión
  - Visualización de colas configurable: puede decidir si la cola debe ser visible para los participantes
- Configure los ajustes predeterminados de votación:
  - Conjunto de respuestas
  - Ajustes de mayoría
  - Ajustes de pantalla
  - Resultados individuales/por grupo
  - Resultados totales

Administrador de reuniones que gestiona la reunión
Para la administración de reuniones, el administrador de la reunión puede:
- Controlar la reunión y la agenda mediante la aplicación de reuniones
- Administrar las rondas de votación mediante la aplicación de reuniones y definir el número de referencia, el asunto y la descripción de la ronda de votación
- Administrar los debates mediante la aplicación de reuniones o el plano sinóptico configurable del control sinóptico del servidor web de DICENTIS

Administrador de reuniones que procesa los resultados de la reunión
Para procesar los resultados, el administrador de la reunión puede:
- Acceder al informe de la reunión con la asistencia y los resultados de las rondas de votación.
  El informe de la reunión y los resultados de la votación incluyen información para detectar manipulaciones.
- Acceder a los resultados de la votación almacenados como archivos separados

Intérprete
El intérprete puede:
- Interpretar el idioma de la sala en uno de los 100 idiomas admitidos por el sistema DICENTIS
- Interpretar desde otro idioma de intérprete en uno de los 100 idiomas admitidos por el sistema DICENTIS
- Seleccionar los auriculares correctos para obtener una protección óptima para el sonido y la audición
- Configurar los idiomas de entrada preferidos

Técnico
El técnico puede:
- Configurar los ajustes de audio:
  - 2 entradas y salidas analógicas
  - 2 entradas y salidas Dante
  - 2 entradas y salidas OMNEO
  - Ecualizador de refuerzo de sonido
  - Ecualizador de altavoces de la unidad de delegado
- Configurar el audio en el altavoz de delegado
- Configurar asientos:
  - Para derechos de petición de palabra
  - Para prioridad
  - Para VIP
  - Para votaciones
  - Para identificación
  - Para la selección de idiomas
  - Para ser utilizados por dos participantes
- Configurar los asientos de intérprete utilizando los pupitres de intérprete:
  - Para asignar puestos a cabinas
  - Para asignar idiomas a los pupitres
- Configurar el plano sinóptico controlar los micrófonos
- Configurar el diseño de la pantalla de la sala para mostrar la reunión, la agenda, las votaciones y la información del debate.
- Configurar la compartición de una presentación en la pantalla de la sala, unidad multimedia y pupitre de intérprete con salida de vídeo
- Configurar la conmutación de cámara y vídeo para visualizar los oradores activos en la pantalla de la sala

Visualización de la sala
La pantalla de la sala se puede utilizar para:
- Controlar cámaras ONVIF, Panasonic y Sony para capturar la imagen del orador o los oradores activos
- Controlar los switch de vídeo TvOne CorioMatrix y Kramer MV6 SDI para mostrar un orador
- Controlar la matriz de vídeo basada en IP con un procesamiento de vídeo mejorado como la superposición de nombres, la pantalla dividida, la imagen en imagen y el mosaico para mostrar uno o más oradores
- Mostrar información de reunión y agenda
- Mostrar información de asistencia, incluido el quórum
- Mostrar información de votaciones, mayorías y resultados individuales y totales

Compatibilidad con unidades de debate inalámbricas

- Cuando el Sistema de conferencias DICENTIS funciona con un plan de licencias Premium, se puede conectar al Sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS y gestionar las unidades inalámbricas.
- Se necesita una licencia Premium para cada participante que utilice una unidad de debate inalámbrica.
- Esta configuración requiere que defina el modo de funcionamiento del sistema en cableado o inalámbrico. Cuando se configura como inalámbrico, las opciones de configuración del sistema están limitadas
  Nota: para obtener más información al respecto, consulte el manual de configuración del Sistema de conferencias DICENTIS del catálogo de productos.

Sistemas de terceros

Es posible utilizar sistemas de terceros para:

- Preparar y controlar reuniones mediante la API .NET
- Controlar reuniones mediante el protocolo de conferencias basado en WebSocket

Nota: la API .NET y el protocolo de conferencias cuentan con el apoyo de documentación y una aplicación de demostración que incluye el código fuente para facilitar la implementación y la validación. Hay controladores disponibles para AMX y Extron.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Correo electrónico con información de activación de licencias.

Especificaciones técnicas

Licencia

Fecha de fin de la licencia	Permanente
Acuerdo de mantenimiento de software	1 año después de la activación

Requisitos del sistema

Esta sección contiene los requisitos mínimos para cada parte del sistema.
Los requisitos mínimos del PC para el ordenador que ejecuta los servicios en un sistema DICENTIS son:

Sistema operativo	Windows Server 2022
CPU Mark	>=10000
RAM	16 GB
Espacio libre en disco	50 GB
Tarjeta Ethernet	1 GB para la red DICENTIS 1 GB para conexión a Internet

Nota: se mide la potencia del procesador mediante la puntuación de CPU Mark, ya que esto proporciona un resultado de comparativa más fiable que solo la familia del procesador:

- hay muchas marcas de procesador y familias diferentes disponibles
- un procesador diseñado para un PC portátil no es tan potente como el procesador diseñado para uno de escritorio, aunque ambos sean, por ejemplo, un i7
- las versiones más recientes del mismo procesador son más rápidas que las versiones anteriores

Para comprobar la puntuación de CPU Mark de un procesador

1. Vaya a https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html.
2. Introduzca el procesador (por ejemplo, i7-12700) en el cuadro de texto Nombre de la CPU.
3. Compruebe la puntuación CPU Mark en la columna CPU Mark (por ejemplo, i7-12700 tiene la puntuación 31114).

Como alternativa, puede borrar el cuadro de texto Nombre de la CPU y ordenar la columna Marca de la CPU para ver qué procesador alcanza una puntuación superior, por ejemplo, a 7000.

Información para pedidos

DCNM-LPP-PE Perpetua Premium de participante
Licencia perpetua por participante con funcionalidades de identificación, votación e interpretación.
Número de pedido **DCNM-LPP-PE | F.01U.411.285**

Opciones de software

DCNM-LPSMA-PE SMA para 1 parte. DCNM-LPx-PE, 1 año
Esta licencia de software permite extender el acuerdo de mantenimiento de software durante 1 año. Se necesita una licencia por participante.
Número de pedido **DCNM-LPSMA-PE | F.01U.415.155**

DCNM-LDANTE Licencia 1 flujo Dante
Esta licencia de software permite enviar o recibir flujos de audio multidifusión Dante.
Número de pedido **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**

DCNM-LPAPP-PE Perpetua aplicación participante
Licencia para sistemas con plan de licencia perpetua. Aumenta el número de participantes que pueden usar la aplicación para participantes.
Número de pedido **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025